



**TL**

*BATTERY CHARGER*



**PBM** *Group*

- ▶ battery chargers
- ▶ dischargers
- ▶ managing systems
- ▶ monitoring
- ▶ accessories

[pbmbatterychargers.com](http://pbmbatterychargers.com)

**P.B.M. Srl**  
Via Barella Z.I.  
41058 Vignola (Modena) ITALY

 +39 059 7705311

 [info@gruppopbm.it](mailto:info@gruppopbm.it)



- ▶ Monofase 120/208/240 VAC, Frequenza 60 Hz
- ▶ Tensioni speciali sono disponibili su richiesta
- ▶ Trasformatore con calibrazione adattabile  $\pm 5\%$  VAC
- ▶ Trasformatore Tropicalizzato in rame con doppio smalto isolato in classe H con resine non tossiche ed essiccato a secco
- ▶ Protezione termica sul trasformatore
- ▶ Protezione con fusibile di rete in entrata e in uscita
- ▶ Completo di cavi batteria, e di connettore batteria su richiesta

BATTERY CHARGER

MODEL

TL

<i>Model</i>	<i>Ah Battery 8 ÷ 9 h</i>	<i>Mains voltage</i>
<b>12V / 20A</b>	100 ÷ 120	120/208/240
<b>12V / 30A</b>	150 ÷ 180	
<b>12V / 40A</b>	200 ÷ 240	
<b>12V / 50A</b>	250 ÷ 300	
<b>12V / 60A</b>	300 ÷ 360	
<b>24V / 20A</b>	100 ÷ 120	120/208/240
<b>24V / 30A</b>	150 ÷ 180	
<b>24V / 40A</b>	200 ÷ 240	
<b>24V / 50A</b>	250 ÷ 300	
<b>36V / 20A</b>	100 ÷ 120	120/208/240
<b>36V / 30A</b>	150 ÷ 180	
<b>36V / 40A</b>	200 ÷ 240	
<b>48V / 20A</b>	100 ÷ 120	120/208/240
<b>48V / 30A</b>	150 ÷ 180	