



HF6 1.8KW

BATTERY CHARGER



PBM *Group*

- ▶ battery chargers
- ▶ dischargers
- ▶ managing systems
- ▶ monitoring
- ▶ accessories

pbmbatterychargers.com

P.B.M. Srl
Via Barella Z.I.
41058 Vignola (Modena) ITALY

 +39 059 7705311

 info@gruppopbm.it



IT



- ▶ Caricabatterie alta frequenza con rendimento > 90%
- ▶ 8 Profili di carica
- ▶ Display con indicazione di guasto
- ▶ Alto risparmio energetico
- ▶ Alimentazione Monofase 230VAC $\pm 10\%$ 50/60 Hz
- ▶ Visualizzazione su display LCD: Curva impostata, Corrente (A), Tensione di batteria (U), Tempo di carica (h), Ah caricati (Ah), Anomalie, Codice guasto
- ▶ Possibilità di impostare la curva di carica mediante dipswitch esterno, con la scelta di 8 curve di carica disponibili tra diverse tipologie di batterie Pb-Acido, GEL, AGM

BATTERY CHARGER

MODEL

HF6 1.8KW

Model	Ah Battery		Mains
	7 ÷ 8 h	10 ÷ 12 h	
24V / 60A	360÷420	480÷600	230Vac
24V / 70A	420÷490	560÷700	230Vac
36V / 40A	240÷280	320÷400	230Vac
36V / 45A	270÷315	360÷450	230Vac
48V / 30A	180÷210	240÷300	230Vac
48V / 35A	210÷245	280÷350	230Vac
72V / 22A	132÷154	176÷220	230Vac
80V / 20A	120÷140	160÷200	230Vac